



* Technische Spezifikation

Eingangsspannung	24 VDC (Toleranz: $\pm 10\%$)
Ausgangsspannung	5 VDC @ 3,0A -12 VDC @ 100 mA
Abmessungen (BxHxT)	113x51x103 mm

* Funktion der Klemmleisten und Stecker

Anschluß	Funktion
ST1	RS232-Schnittstelle
KL1	Anschluß Buserweiterung, Bedienteil
KLP	Einspeisung, PE-Anschluß
S1	Systembus

* Anschlussbelegung Stecker ST1

Klemme	Bedeutung
1	Reserviert
2	TXD
3	RXD
4	DTR
5	GND
6	Reserviert
7	RTS
8	Reserviert
9	Reserviert

* Anschlußbelegung Klemmleiste KL1

Klemme	Funktion
1	Schirmanschluß
2	RS485 – Kanal 2 (Sonderbestückung)
3	RS485 + Kanal 2 (Sonderbestückung)
4	Schirmanschluß
5	RS485 –
6	RS485 +
7	0 VDC Versorgung Busmodule
8	+24 VDC Versorgung Busmodule

* Anschlußbelegung Klemmleiste KLP

Klemme	Funktion
25	Einspeisung +24 VDC
26	Reserviert
27	Einspeisung 0 VDC
28	Reserviert
29	Reserviert
30	Reserviert
31	Reserviert
32	PE

* LEDs

Beschriftung	Bedeutung
Power Supply	Eingangsspannung >16VDC
+24 VDC	Eingangsspannung 24VDC
+5 VDC	+5 VDC
-12 VDC	-12 VDC
RS232 Rx/D	Zustand RS232 Rx/D
RS232 Tx/D	Zustand RS232 Tx/D
RS485 Rx/D	Zustand RS485 Rx/D
RS485 Tx/D	Zustand RS485 Tx/D

* Raum für Ihre Notizen

Dieses Datenblatt ist gemäß EÜ-Norm eine erforderliche Kurzdokumentation zum beschriebenen Produkt dar und ersetzt nicht die ausführliche Produktbeschreibung, die Ihnen mit der Erstbestellung übersandt wurde. Technische Änderungen am Produkt – auch ohne Vorankündigung – sind jederzeit vorbehalten. Copyright © 2000-2002 MICRO DESIGN Industrie Elektronik GmbH, Stand: Juni-02.

eMC200NT